

Rack2-Filer

スタートアップガイド

PFU
a Fujitsu company

はじめに

このたびは、「Rack2-Filer」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
Rack2-Filer は、書類データの管理や閲覧をコンピュータ上で行うためのソフトウェアです。

本書は Rack2-Filer のインストール方法、基本的な操作の流れについて説明しています。Rack2-Filer の操作については『ユーザーズガイド』と各画面のヘルプを参照してください。

2011 年 9 月

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

ScanSnap、ScanSnap ロゴ、および Rack2-Filer は、株式会社 PFU の日本における登録商標または商標です。

その他の商品名、会社名は、一般に各社の商標または登録商標です。

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。



本製品は当社のビューア技術「EasyFlip」を搭載しています。

© PFU LIMITED 2011

本書でのオペレーティングシステムの略記

本書で使用しているオペレーティングシステムの略記については、『ユーザーズガイド』を参照してください。

インストールする

インストールは、Rack2-Filer のインストールと、Rack2-Viewer のインストールの 2 ステップあります。Rack2-Filer をインストールしたあと、続けて、Rack2-Viewer をインストールします。



- インストールする前に、すべてのアプリケーションを終了してください。
- 旧版の Rack2-Filer をお使いのお客様は、インストールする前に、旧版をアンインストールする必要があります。詳細は、『ユーザーズガイド』を参照してください。
- バージョンアップするとき、旧版の「Rack2 Folder Monitor Software」がインストールされている場合は、旧版の「Rack2 Folder Monitor Software」をアンインストールしてからインストールしてください。アンインストール方法については、『ユーザーズガイド』を参照してください。



1. 製品 CD-ROM を、CD-ROM ドライブにセットします。

⇒ セットアップ画面が表示されます。

2. [インストール] ボタンをクリックします。

⇒ インストールを開始する画面が表示されます。

3. [次へ] ボタンをクリックします。

4. 表示される画面に従って、インストールを進めます。

「セットアップ完了」の画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックしてください。

⇒ これで、インストールは完了です。



Rack2-Filer のエクスポート機能によって生成された「Viewer 付きデータファイル (*.exe)」は、個人的な範囲を超える使用目的で、無断で複製・転用、およびネットワークを通じて配信することは禁止されています。

トラブルシューティング

Rack2-Viewer をインストールしたときに、「Raku2 ImageWriter のインストールに失敗しました。」のメッセージが表示されたり、画像形式以外のファイル取り込みができない場合は、以下の手順で「Raku2 ImageWriter」をインストールしてください（オペレーティングシステムによって、ボタン名や選択項目名が異なります）。



操作

1. コンピュータを再起動します。
2. [スタート]メニューから[コントロールパネル]－[プリンタとFAX]を選択し、[プリンタの追加]をクリックします。
⇒ プリンタの追加ウィザード画面が表示されます。
3. 「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
4. 「プリンタポートの選択」の画面で「次のポートを使用」を選択し、ポートのリストから「LPT1：(推奨プリンタポート)」または「Raku2Port」を選択します。
5. [次へ]ボタンをクリックします。
6. 「プリンタソフトウェアのインストール」の画面で、[ディスクを使用]ボタンをクリックし、Rack2-Viewer がインストールされているフォルダ（C:¥Program Files¥PFU¥Rack2¥）の以下のファイルを選択します。
 - Windows XP または Windows 2000 の場合
RkImageWriter¥ForWin2000Xp¥RkImageWriter2k.inf
 - Windows Vista（32ビット版）または Windows 7（32ビット版）の場合
RkImageWriter¥ForVista¥RkImageWriter2k.inf
 - Windows Vista（64ビット版）または Windows 7（64ビット版）の場合
RkImageWriter¥ForVista64¥RkImageWriter64.inf
7. ウィザード画面に従って、操作を進めます。
8. ハードウェアのインストール画面が表示されたら、[続行]ボタンをクリックします。
⇒ これでプリンタに「Raku2 ImageWriter」が追加されます。

基本的な操作の流れ

詳細な操作については、『ユーザズガイド』と各画面のヘルプを参照してください。


- 『ユーザズガイド』を参照するには、[スタート]－[すべてのプログラム]－[Rack2-Filer]－[ユーザズガイド]を選択するか、製品 CD-ROM の ¥Rack2-Filer¥Docs¥JPN フォルダにある「UsersGuide.pdf」を開いてください。
- ScanSnap と Rack2-Filer を連携させて、スキャンした文書を管理できます。以下に ScanSnap S1100 / S1300 / S1500（S1500M を含む）と Rack2-Filer を連携する操作を示します。タスクバーの「ScanSnap Manager」アイコンをダブルクリックし、「クイックメニューを使用す

る」の左側にチェックが付いていないことを確認します。
 [詳細] ボタンをクリックします。[アプリ選択] タブの「アプリケーションの選択」で「Rack2-Fileer」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。
 これで、Rack2-Fileer と ScanSnap が連携されます。この操作は、一度行えば、次回以降は不要です。

以下の場合の操作方法は、『ユーザーズガイド』を参照してください。

- ScanSnap S300 / S510 / S500 をお使いの場合
- Windows 7 をお使いの場合で、タスクバーに「ScanSnap Manager」アイコンが表示されていないとき



デスクトップ上に作成された Rack2-Fileer のプログラムアイコン () をダブルクリックすると、Rack2-Fileer が起動します。

①キャビネットを選択してクリック
 バインダを作成するキャビネットをツリーから選択します。

②クリック
 ⇒「バインダの編集」ダイアログボックスが表示されます。

③バインダ名などを設定し、[OK] ボタンをクリック
 ⇒バインダが作成されます。

④ダブルクリック
 ⇒ビューア画面が表示されます

フォルダビュー
 バインダを管理しているリンクフォルダ、書庫、キャビネットが表示されます。

バインダビュー
 キャビネットで管理されているバインダが表示されます。

⑤クリックしてファイルを選択
 ⇒「Raku ImageWriter」のプリンタドライバを使用してPDFが生成され、バインダにファイルが取り込まれます。

⑥拡大したい範囲をドラッグ
 部分的に拡大されて表示されます。

⑦クリック
 バラバラめくりで閲覧できます。

- 本書の内容は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社は一切その責任を負いません。
- 無断転載を禁じます。

PFU
a Fujitsu company