

Rack2-Filer ***Smart***

Руководство по началу работы

Руководство по началу работы

Благодарим Вас за приобретение приложения Rack2-Filer Smart!

В этом руководстве по началу работы содержится обзор приложения Rack2-Filer Smart, описание установки и структуры руководства.

Надеемся, это руководство окажется полезным.

Июль 2013

Rack2-Filer Smart

Rack2-Filer Smart является применением, которое позволяет управлять всей бумажной документацией и цифровыми данными в одном и том же месте.

С поддержкой мобильного устройства и облачного хранилища, можно пользоваться данными, созданными в разных местах, и получать удовольствие от нового стиля работы и жизни.

- Управление бумажной документацией и цифровыми данными в одном месте.
- Сортировка подшивок с ощущением настоящей книжной полки.
- Загрузка подшивок в облачное хранилище (*1) и отправка их на другие ПК или мобильные устройства.
*1: Интерактивное хранилище данных
- Возможность всегда иметь нужные подшивки под рукой с помощью мобильного устройства.

Системные требования

Системные требования к ПК

Для получения самой актуальной информации посетите главную страницу продукта (http://www.pfu.fujitsu.com/en/products/rack2_smart).

ОС	<ul style="list-style-type: none">● Windows® 8 (32-разрядная/64-разрядная) (*1)● Windows® 7 (с пакетом обновлений 1 или более поздняя версия) (32-разрядная/64-разрядная)● Windows Vista™ (с пакетом обновлений 2 или более поздняя версия) (32-разрядная/64-разрядная)● Windows® XP (с пакетом обновлений 3 или более поздняя версия) (32-разрядная/64-разрядная)
ЦП	Intel® Pentium® 4 1,8 ГГц или выше (рекомендуется: Intel® Core™2 Duo 2,2 ГГц или выше)
Память	2 ГБ или более (рекомендуется: 4 ГБ или более)
Свободное пространство на жестком диске	
Системный диск	Необходимое свободное пространство на диске, если не установлен компонент Microsoft® .NET Framework 4: <ul style="list-style-type: none">● Windows® 7 (32-разрядная) / Windows Vista™ (32-разрядная) / Windows® XP (32-разрядная): 850 Мб или более● Windows® 7 (64-разрядная) / Windows Vista™ (64-разрядная): 2 ГБ или более
Установочный диск	1 ГБ или более пространства на диске (дополнительное пространство требуется для хранения данных, создаваемых приложением Rack2-Filer Smart)
Разрешение монитора	1024×768 пикселей или более (рекомендуемое)

*1: Rack2-Filer Smart работает как прикладная система.

Доступные сканеры

Сканер для цветных изображений ScanSnap (SV600, iX500, S1300i, S1100, S1300, S1500)

Доступные мобильные устройства

Модель	iPad series, iPhone series (4 и более поздней версии), iPod touch series (4-е поколение и более позднее), устройства Android
ОС	iOS 4.3 или более поздняя версия, Android OS 2.2 или более поздняя версия
Приложение (бесплатное)	Rack2-Filer Smart for iOS 1.1.0 или более поздняя версия, Rack2-Filer Smart for Android 1.1.1 или более поздняя версия

Доступное программное обеспечение

Magic Desktop, ScanSnap Organizer, CardMinder

Доступные службы облачных хранилищ

SugarSync, Dropbox

Совместное использование данных приложения Rack2-Filer Smart по сети

Используйте сервер Windows.

Установка

1. Включите ПК и войдите с учетной записью пользователя с правами администратора.

2. Вставьте установочный диск DVD-ROM в привод DVD-ROM.

Для установки приложения Rack2-Filer Smart с Magic Desktop нажмите кнопку [Rack2-Filer Smart] в отобразившемся окне установщика.

⇒ Откроется окно [Вас приветствует программа InstallShield Wizard для Rack2-Filer Smart].

Советы: Если не установлен компонент .NET Framework

Отобразится сообщение "Rack2-Filer Smart требует установки на компьютер следующих элементов.". Нажмите кнопку [Установить], чтобы установить компонент .NET Framework (установка займет приблизительно пять минут). После завершения установки откроется окно [Вас приветствует программа InstallShield Wizard для Rack2-Filer Smart].

3. Нажмите кнопку [далее].

⇒ Откроется окно [Лицензионное соглашение].

4. Ознакомьтесь с содержанием лицензионного соглашения, выберите [Я принимаю условия лицензионного соглашения], и нажмите кнопку [далее].
⇒ Откроется окно [Папка назначения].
5. Нажмите кнопку [далее].
В большинстве случаев не требуется изменять папку установки. При изменении папки установки можно указать только папку на локальном жестком диске.
⇒ Откроется окно [Готова к установке программы].
6. Нажмите кнопку [Установить].
⇒ Начнется установка. После завершения установки откроется окно [Программа InstallShield Wizard завершена].
7. Нажмите кнопку [Готово].
⇒ Окно закроется, и установка будет завершена.
⇒ После завершения установки на рабочем столе отобразится ярлык приложения Rack2-Filer Smart ().
8. Для установки приложения Rack2-Filer Smart с Magic Desktop продолжите процесс установки и установите программное обеспечение Magic Desktop.
При нажатии кнопки [Magic Desktop] в окне установщика начнется загрузка установочного файла. Для получения информации о процедуре установки посетите главную страницу программного обеспечения Magic Desktop (<http://www.pfu.fujitsu.com/en/products/magicdesktop/>).

Советы: Установка компонента .NET Framework одновременно с приложением Rack2-Filer Smart

Возможно, отобразится сообщение с требованием о перезагрузке ПК. В этом случае выполните перезагрузку ПК. Кроме того, запустите службу Windows Update и обновите компонент .NET Framework до последней версии.

Руководства и справка Rack2-Filer Smart

См. следующую документацию в соответствии с заголовком.

Обзор/системные требования/установка	Руководство по началу работы Rack2-Filer Smart (это руководство)
Основные действия/полезные функции	Краткое руководство Rack2-Filer Smart (*1)
Просмотр с помощью мобильного устройства	Руководство пользователя Rack2-Filer Smart for iOS (*2) Руководство пользователя Rack2-Filer Smart for Android (*2)
Все действия/технические характеристики	Справка Rack2-Filer Smart (*3)
Для пользователей Rack2-Filer	Руководство по переносу данных Rack2-Filer Smart (*4)

- *1: Для просмотра нажмите кнопку [?] в окне Rack2-Bookshelf, а затем выберите пункт [Краткое руководство Rack2-Filer Smart].
- *2: Отображается при нажатии кнопки [i] в окне [Информация], а затем коснитесь пункта [Справка].
- *3: Для просмотра нажмите кнопку [?] в окне Rack2-Bookshelf, а затем выберите пункт [Справка], или нажмите кнопку [?] в приложении Rack2-Viewer.
- *4: Для просмотра дважды щелкните подшивку "Data Migration" в окне Rack2-Bookshelf.

Дополнительная информация

Посетите главную страницу Rack2-Filer Smart (http://www.pfu.fujitsu.com/en/products/rack2_smart/).

Удаление

В данном разделе описан процесс удаления в операционной системе Windows® 7. При использовании другой ОС, кроме Windows® 7, выбирайте соответствующие кнопки и элементы.

- 1.** В меню Windows® [Пуск] выберите пункт [Панель управления].
 - ⇒ Откроется панель управления.
- 2.** Выберите пункт [Программы и компоненты].
 - ⇒ Отобразится список установленного программного обеспечения.
- 3.** В списке выберите элемент "Rack2-Filer Smart" и нажмите [Удаление].
 - ⇒ Отобразится сообщение с подтверждением.
- 4.** Нажмите кнопку [Да].
 - ⇒ Приложение Rack2-Filer Smart будет удалено. После завершения удаления отобразится сообщение с запросом о перезагрузке ПК.
- 5.** Нажмите кнопку [Да].
 - ⇒ Будет выполнена перезагрузка ПК, после чего процесс удаления приложения Rack2-Filer Smart завершится.

Товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки

Microsoft, Windows и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и / или других странах. ScanSnap, логотип ScanSnap, ScanSnap Organizer, CardMinder, Rack2-Filer и Magic Desktop являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками PFU LIMITED в Японии.

Другие имена компаний и имена продуктов являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.

- Содержание настоящего руководства может быть изменено без предварительного уведомления.
- Компания PFU LIMITED не несет ответственности за ущерб, нанесенный авторским или иным правам третьих сторон вследствие использования любой информации, содержащейся в настоящем руководстве.
- Запрещается воспроизводство любой части настоящего руководства в какой бы то ни было форме без предварительного письменного разрешения компании PFU LIMITED.

